

# LiteTec

## Паспорт.

### LDP-673SB25

#### 1/3" цветная купольная камера



#### НАЗНАЧЕНИЕ

Телевизионная (ТВ) камера **LDP-673SB25** предназначена для визуального наблюдения на экране монитора контролируемых зон в составе охранной телевизионной системы и может входить в состав видеосистемы с любой коммутационной аппаратурой, предназначенной для работы со стандартным видеосигналом (коммутаторы, квадраторы, мультиплексоры, цифровые видео регистраторы и т.п.).

#### ОСОБЕННОСТИ

1. Не содержит вредных веществ в соответствии с RoHS
2. Высокое разрешение: 700ТВЛ
3. Долговечность и высокая надежность камеры
4. Защита от электрических помех.
5. Простота в использовании за счет небольшого размера.

#### МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ

- 1. Никогда не направляйте камеру против солнца.**  
Не подвергайте объектив воздействию прямых солнечных лучей или яркого света, так как это может привести к повреждению чувствительного элемента.
- 2. Обращайтесь с камерой с осторожностью.**  
Оберегайте камеру от ударов. Неаккуратное обращение может привести к повреждению камеры
- 3. Требуется подходящие условия эксплуатации.**  
Камера предназначена для работы в помещении и на улице. Допустимый диапазон температур для работы камеры составляет от  $-10^{\circ}\text{C}$  до  $+45^{\circ}\text{C}$ , а допустимая влажность не более 80%.
- 4. Протирайте переднюю поверхность чувствительного элемента.**  
Рекомендуется чистить поверхность чувствительного элемента перед установкой объектива и каждый раз при смене объектива. Для чистки следует использовать замшевую салфетку (очень тонкую и мягкую ткань) для объектива или ватную палочку и этиловый спирт. С их помощью требуется аккуратно удалить отпечатки пальцев или пыль.

#### 5. Проверьте напряжение питания.

Напряжение питания должно быть в пределах допустимого диапазона.

#### 6. Техническое обслуживание.

Не пытайтесь производить техническое обслуживание или ремонт. Любой ремонт или обслуживание должны производиться квалифицированным специалистом.

#### 7. Повреждения, требующие ремонта.

Отключите питание устройства и обратитесь к квалифицированному специалисту в следующих случаях:

- При повреждении шнура питания или вилки.
- При попадании жидкости или предметов внутрь устройства.
- В случае повреждения кожуха.
- В случае обнаружения явных изменений в качестве работы устройства.

#### СПЕЦИФИКАЦИЯ

Камера	LDP-673SB25
Тип сигнала	PAL
ПЗС-матрица	1/3" Sony Exview HAD CCD II
Процессор	Sony Effio-E
Кол-во пикселей	1024(Г) X 596(В)
Разрешение	700ТВЛ
Минимальная освещенность	0,001 Люкс
Видео выход	1.0Vp-р композитный/75Ω ; BNC
Отношение сигнал/шум:	48 дБ
Гамма-коррекция:	0.45
Синхронизация	Внутренняя
Меню	OSD
Скорость электр. Затвора	1/50~1/100,000сек.
Цифровая система день/ночь	Цвет/ЧБ/АВТО
Автоматическая регулировка усиления(AGC)	АВТО
Компенсация задней засветки	HLC / BLC / ВЫКЛ
Детектор движения	ВКЛ / ВЫКЛ
Объектив	f=3.6 мм
Питание:	12В DC
Диапазон температур рабочих/хранения	$-10^{\circ}\text{C}\sim 45^{\circ}\text{C}$ / $-30^{\circ}\text{C}\sim 60^{\circ}\text{C}$
Размеры	85(Дм)×53(В)
Вес	350 гр.

#### КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ

1. Камера LDP-673SB25 - 1 шт.
2. Паспорт - 1 шт.
3. Упаковка - 1 шт.